

MICHAEL KORS

DIGITAL X1



AJAN/PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Paina **A**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Toiminnot vaihtuvat järjestyksessä: hälytys, ajastin ja sekuntikello.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia kytkeäksesi austavalotoiminnon (EL) päälle/pois päältä.
3. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
4. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
5. Paina **D**-painiketta näyttääksesi hetkellisesti aikavyöhykettä 2. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia valitaksesi näyttöön normaalin kellonajan/aikavyöhykettä 2 vastaavan ajan.

Huom!

Voit vaihtaa sekuntikellotoiminnolle mistä tahansa toimintatilasta pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia.

Huom!

Voit milloin tahansa poistua asetustilasta painamalla **B**-painiketta.

Huom!

Ellei mitään painiketta paineta 30 sekuntiin missä tahansa toimintatilassa, kaikki tehdyt asetukset tallennetaan ja kello palaa automaattisesti ajannäyttötilaan.

AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Paina **B**-painiketta kellonajan näkyessä näytössä. Tunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi tunti-lukua tai paina **D**-painiketta pienentääksesi sitä. Pidä **C** tai **D**-painike yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi tunti-lukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta taltiointia varten ja siirryksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 muita tarvittavia asetuksia varten. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit, sekunnit, vuosi, kuukausi, päiväys, 12/24-tunnin muoto, kuukausi/päiväys tai päiväys/kuukausimuoto.
5. Paina **B**-painiketta sulkeaksesi asetustoiminnon.
6. Asettaaksesi aikavyöhykkeen 2, pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia, jolloin näyttöön ilmestyy aikavyöhyke 2. Toista sitten vaiheet 1-5 asetusta varten.

Huom!

Viikonpäivä päivittyy automaattisesti, kun asetustoiminto suljetaan.

TIEDONHALLINTATOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi tiedonhallintatoimintoon.

Huom!

Näyttöön ilmestyy NO DATA ellei mitään tietoja ole taltioitu. Jos muistiin on taltioitu tietoja, näyttöön ilmestyy nykyinen asetukset (1-9).

2. Paina **C**-painiketta selataksesi asetettuja tietoja järjestyksessä: kokonaisaika, paras aika, keskimääräinen aika ja jokainen kierros (100 kierrokseen asti).
3. Paina **D**-painiketta näyttääksesi nykyisen asetuksen. Paina **D**-painiketta uudelleen selataksesi seuraavalle asetukselle.
4. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia poistaaksesi kaikki tiedot nykyisestä asetuksesta.

Huom!

Voit milloin tahansa sulkea tiedonhallintanäytön ja vaihtaa hälytystoiminnolle painamalla **A**-painiketta.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
3. Paina **D**-painiketta valitaksesi hälytyksen 1/hälytyksen 2.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi tunti lukua tai **D**-painiketta pienentääksesi sitä. Pidä **C** tai **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi tunti lukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta tunti luvun asettamiseksi ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Jatka asettamista toistamalla vaiheet 2 - 3. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit, aikavyöhyke 1/aikavyöhyke 2.
5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

AJASTIN

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi ajastintoimintoon. Ajastimen perusasetus on 5 minuuttia.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi ajastimen tai **D**-painiketta pysäyttääksesi sen.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia nollataksesi ajastimen ja palauttaaksesi sen käynnistysaika-arvolle.

Huom!

Hälytys soi 20 sekuntia ajastimen nollautuessa. Voit katkaista hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna ajastintoiminnolla vaihtaaksesi ajastimen asetustilaan. Tunnit alkavat vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi tunti lukua tai **D**-painiketta pienentääksesi sitä. Pidä **C** tai **D**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi tunti lukua nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta tunti luvun asettamiseksi ja siirtyäksesi seuraavalle asetettavalle arvolle.
4. Jatka asettamista toistamalla vaiheet 2 - 3. Asetusjärjestys on: tunnit, minuutit, sekunnit.
5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia missä tahansa toimintatilassa vaihtaaksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia nollataksesi sekuntikellon.

KIERROSTEN LASKENTA

1. Paina **C**-painiketta sekuntikellon käydessä laskeaksesi kierrosmääriä.

Huom!

Ellei mitään muuta painiketta paineta **C**-painikkeen painamisen jälkeen, näyttö ilmaisee kokonaisajan automaattisesti 5 sekunnin jälkeen, sitten seuraavan kierroksen juoksuajan 5 sekunnin kuluttua.

2. Paina **B**-painiketta palauttaaksesi sekuntikellon seuraavan kierroksen laskentaan (enintään 100 kierrosta).
3. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekuntia taltioidaksesi tiedot. Pidä **D**-painiketta uudelleen alaspainettuna 3 sekuntia nollataksesi sekuntikellon.

Huom!

Taltioidessasi tiedot, näyttöön ilmestyy seuraava käytettävissä oleva tyhjä osio (1-9) tai viesti MEMORY FULL. Voit selata taltioituja tietoja vaihtamalla muistinhallintatoiminnolle.